



## BeamZ Triple Flex SCAN (72x) RGB DMX scanner LED fényeffekt



CIKKSZÁM 153406



[www.mkaudio.hu](http://www.mkaudio.hu)

### **Házibuli, karaoke vagy otthoni hangrendszer?**

Szakmai kereskedésünk csapata az otthonodba varázsolja a legmegfelelőbb és a legújabb hang- és fénytechnikát!

### **Rendezvények és hangosítás?**

Színpadtechnikával és professzionális hangrendszereinkkel, hangosítási eszközeinkkel a professzionális felhasználók, intézmények és egyesületek teljes körű kiszolgálását vállaljuk!

*Ha audioteknika, akkor MK Audio!*

# BEVEZETÉS ÉS AZ ELEKTROMOS BERENDEZÉSEK HASZNÁLATÁRÓL

Köszönjük, hogy az **MK Audio & Light** által forgalmazott terméket választotta. Kérjük figyelmesen olvassa el az Útmutatót, mielőtt használatba venné a készüléket! Kövesse az Útmutatóban leírt használati utasításokat, hogy elkerülje a téves használatból adódó károkat és a garancia elvesztését. Tegyen meg minden óvintézkedést a tűz és / vagy áramütés elkerülése érdekében. A készüléken javításokat csak képzett szakember végezhet. Őrizze meg a Használati Útmutató kézikönyvet, később szüksége lehet rá.

- Olvassa el az útmutatót, mielőtt használatba venné a készüléket! Őrizze meg az útmutatót, később szüksége lehet rá.
- Őrizze meg az eredeti csomagolást a biztonságos szállítás céljából!
- Az első használat előtt ellenőrizze a készüléket és a készülék tartozékait. Ha szállításból adódó sérülést, vagy hiányosságot tapasztal, értesítse az Eladót!
- A készüléket, tartozékait és a csomagolóanyagokat tartsa távol a gyermekektől, mert az apró részeket lenyelhetik és fulladást okozhatnak! A készülék működése közben ne hagyja a gyermekeket felügyelet nélkül a készülék közelében.
- A készülékben feszültség alatt lévő alkatrészecskék vannak, NE NYISSA KI a készüléket!
- Nedves kézzel soha ne csatlakoztassa, vagy húzza ki a készüléket a hálózathoz!
- Ha a csatlakozó és/vagy a hálózati kábel sérült, szakemberrel kell javíttatni!
- Ha a készülék olyan mértékben sérült, hogy a belseje láthatóvá vált, ne csatlakoztassa a hálózati aljzathoz!
- A készüléket csak 220-240Vac/50Hz és 10-16A terhelhetőségű, földelt hálózati aljzathoz csatlakoztassa!
- A készüléket ne helyezze hőforrás közelébe és ne tegye ki közvetlen hő, vagy erős napsütés hatásának!
- Ne a hálózati kábelnél fogva húzza ki az aljzathoz vezetőket, hanem szoroson fogja meg a csatlakozót és úgy húzza ki!
- A készülék normális működésének érdekében azt csak 5°C és 35°C közötti hőmérsékletű helyiségekben használja!
- Zivatar esetén, vagy ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, húzza ki a hálózati csatlakozót!
- Ne tegye a készüléket nedves, poros környezetbe; esőtől, víztől védje meg! Ez fokozhatja az áramütés veszélyét!
- Egymás után többször ne kapcsolgassa ki- és be a készüléket, mert az kárt okozhat benne.
- Vegyszert tartalmazó oldattal ne tisztítsa a készüléket, mert tönkretelheti a felületét. Csak száraz kendőt használjon tisztításra!
- A készüléket jól szellőző helyre tegye, a szellőzőnyílásokat pedig ne takarja le!
- A készüléket ne helyezze olyan berendezések közelébe, amelyek közelében elektromos interferencia alakulhat ki.

Amennyiben a készülék rendelkezik:


- hangerőszabályozóval, azt bekapcsolás előtt nullára kell állítani!
- csúszó-szabályozóval, tisztításukhoz ne használjon tisztító spray-t, hanem kérje ki szakértő véleményét.
- hangszóróval rendelkezik, az mágneses mezőt hozhat létre: heyezze távolabb a hagyományos képernyőktől

A javítást szakemberre kell bízni, ha

- a hálózati vezeték illetve a dugasz megsérült
- valami bele esett vagy belefolyt a készülékbe
- a készülék megázott
- a készülék nem működik megfelelően
- a készüléket leejtették vagy a készülékház megsérült
- ha az akkumulátorral rendelkezik és az legyengült vagy tönkrement

**Kicsomagolás:** Ellenőrizze, hogy a készülék és tartozékai sérülésmentesek, és minden feltüntetett tartozék megvan. Kicsomagolás után várja meg, amíg a készülék átveszi a helyiség hőmérsékletét. A hőingadozás miatt esetlegesen keletkező pára bekapcsolás esetén károsíthatja az elektronikus részeket. **Tápegység:** Amennyiben a készülék külön tápegységgel rendelkezik, azt csak a mellékelt, gyári tápegységgel üzemeltesse! A termék tápegységét közvetlenül az elektromos hálózatra kell csatlakoztatni. Ne csatlakoztassa a készüléket olyan hálózathoz, aminek feszültsége szabályozható (pl dimmerhez.), mert esetleg alul-, vagy túlterheli a tápegységet. **FONTOS:** A készüléket megszakítóval vagy biztosítókkal védett áramkörhöz csatlakoztassa. Győződjön meg róla, hogy a készülék rendelkezik megfelelő elektromos földeléssel.

**CE tanúsítvány:** A készülék CE tanúsítvánnyal rendelkezik. Tilos bármilyen módosítást végrehajtani a készüléken. A szakszerűtlen és helytelen módosítás érvényteleníti a CE tanúsítványt és a garanciát! A gyártó által meghatározott készülék-specifikációk jellemzők: a tényleges értékek nagyon kis mértékben készülékenként azonban eltérhetnek. A specifikációk előzetes értesítés nélkül megváltoztathatók!

 **ÓVJUK KÖRNYEZETÜNKET!** Az elektromos termékeket nem szabad a háztartási hulladékba dobni. Kérjük, vigye a már nem működő vagy nem javítható terméket Elektronikai Hulladékot kezelő gyűjtőhelyre. Érdeklődjön a helyi önkormányzatnál, hatóságoknál, vagy a készüléket értékesítő kereskedőnél.

## TULAJDONSÁGOK

---

- LED fényforrások
- 3x24 db LED fényforrás
- RGB (piros, zöld, kék LED-ek)
- 100.000 óra LED élettartam
- Hang vezérelt, beépített mikrofonnal rendelkezik
- Állítható hangerő érzékenység és sebesség
- A fény irányának állítása tükrökkel
- Hangra színek váltása, villogtatása
- Strobo funkció
- Aktív ventilátoros hűtés
- Masszív összeszerelés
- Igényes formatervezés
- Holland gyártó, európai minőség
- Beépített Riggszem, ríggelhető
- Fogyasztás: 40w
- Tömeg: 3 kg
- Méret: 38 x 33 x 16 cm
- Nagyobb termek bevilágítására is ideális
- Discokba, házibulikba, kertibuliba

## TERMÉKLEÍRÁS

---

A BeamZ Friples RGB fényeffekt egy nagy népszerűségnek örvendő három optikás fényeffekt. 3x24 db LED fényforrás található benne. A LED technológiának számos előnye megfigyelhető a lámpán, ilyenek kis elektromos fogyasztás, kis tömeg, valamint gyakorlatilag örök életű világítótestek. Alig termel hőt, így hűtésére nem kell odafigyelni, így korlátlan ideig használható pihentetés nélkül. Ennek ellenére, mégis rendelkezik aktív ventilátoros hűtéssel, ebből is látszik, hogy a teljesítménye valóban megfelel a gyártó által megadottnak. A fénysugarakat melyeket 3 tükör irányít tetszőleges irányba a zene ritmusára, villogtatja, strobozik, miközben a vetített színek is változnak. Az alap alakzatok kombinációjával több mint 100 alakzatot képes előállítani. BeamZ Friples komolyabb felhasználásra is ideális, mely tripla optikájának és tükrének köszönhetően nagyobb termek bevilágítására is tökéletesen alkalmas. Tudásához képest nagyon kedvező árú termék, mely könnyen szállítható, könnyen felszerelhető, kis fogyasztású és a LED technológiának köszönhetően izzó cserét sem igényel. Beépített riggszemmel rendelkezik, ríggelhető így a biztonságtechnikai előírásoknak is tökéletesen megfelel. Bármilyen szintű felhasználásra ideális, karaoke bulikba, házibulikba, clubokba, discokba is kiváló választás.

## MŰKÖDÉSI MÓDOK

---

### Háromféle működési mód választható:

- A. Master/Slave működés
- B. Egyszerű hangvezérelt és automatikus üzemmód
- C. Univerzális DMX vezérlő

#### **A. Master/Slave működés**

A lámpa továbbfűzhető master/slave láncban, azaz így az előre programozott működési módokat alkalmazhatja a sorba kötött lámpákra. Az alábbi DMX beosztások érvényesek:

*Master-ként:* amikor **Auto-run** (automata) vagy **SOUND** (hangvezérelt módban) működik

*Slave-ként:* DMX start címet 001-re kell állítani. (Első DIP kapcsoló fel, a többi kapcsoló ki)

#### **B. Egyszerű hangvezérelt és automatikus üzemmód**

*Hangvezérelt mód:* A tizedik DIP kapcsolót fel; Az elsőtől a hatodik DIP kapcsolóig fel (sebesség beállítása), minden más kapcsoló ki.

*Auto mód:* Kilencedik és tizedik DIP kapcsoló fel; Az elsőtől a hatodik DIP kapcsolóig fel (sebesség beállítása), minden más kapcsoló ki.

### C. Univerzális DMX vezérlő

Amikor univerzális DMX vezérlőt használ egy egybefűzött DMX lánc vezérléséhez, a DMX címet be kell állítania a DP kapcsolók segítségével. Használja az alábbi táblázatot a DMX 512-es rendszer beállításához.

DIP kapcsoló	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Érték	1	2	4	8	16	32	64	128	256	2-light show

#### DMX 512-es rendszer beállítása

0: KI 1: BE - Be /vagy Ki

Funkció	DIP KAPCSOLÓK										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Hangvezérelt mód	Speed selection (Slow→Fast)						-	-	0	1	
Auto mód							-	-	1	1	
DMX512	DMX CÍM BEÁLLÍTÁSA									0	
Csatorna 1	11~200	DMX Auto / Automata									
	201~255	DMX Sound / Hangvezérelt									
Csatorna 2	0~255	No.1 LED Gobo									
Csatorna 3	0~255	No.2 LED Gobo									
Csatorna 4	0~255	No.3 LED Gobo									
Csatorna 5	0~255	No.1 Motor Scanning / Motoros szkennelés									
Csatorna 6	0~255	No.2 Motor Scanning / Motoros szkennelés									
Csatorna 7	0~255	No.3 Motor Scanning / Motoros szkennelés									
Master	Auto-run, Sound Control / Automata, Hangvezérelt										
Slave	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

## MŰSZAKI LEÍRÁS

DMX csatorna ..... 7  
 Méret..... 380 x 380 x 216mm  
 Teljesítmény ..... 30W  
 Fény ..... 3x 24 LEDs (red, blue and green)  
 Súly ..... 3.4kg  
 Tápfeszültség..... 220-240Vac / 50Hz

## GARANCIA

---

*A megvásárolt termékét a garancialapon feltüntetett 1-3 év garancia illeti. Meghibásodás esetén a készüléket juttassa vissza ahhoz a kereskedőhöz, akitől vásárolta vagy küldje közvetlenül a magyarországi márkaszervizbe, melynek címét az utolsó oldalon találja!*

*Ha a termék a vásárlástól számított 3 napon belül meghibásodik, a vásárló a termék cseréjét kérheti.*

## MK AUDIO & LIGHT

---

Az **MK Audio & Light** által forgalmazott audio- és fénytechnikai, valamint színpadtechnikai termékek a vállalkozás működése óta növekvő népszerűségnek örvendenek a hazai piacon. Köszönhető mindez a körültekintően megválasztott márkatípusoknak, amelyek a nagyon kedvező ár mellett, maximálisan megfelelnek a hazai elvárásoknak. Mi elsősorban azokat az otthoni és professzionális felhasználókat célozzuk meg, akik megfizethető és egyben jó minőségű, könnyedén használható termékekre vágnak.

Bízunk benne, hogy a megvásárolt termékkel Ön is az elégedett felhasználók táborát erősíti és legközelebb is az **MK Audio & Light** által forgalmazott termékeket választja! Látogasson el honlapunkra!



## KERESKEDELEM ÉS MÁRKAKÉPVISELET

---

***Bemutatóterem, szerviz átvételi pont:***

*Budapest, 1077 Rottenbiller utca 54.*

*Debrecen, 4028 Nyíl utca 38.*

***Forgalmazó:***

*MK Discotechnika Kft. 3325 Noszvaj Kölcsey Ferenc utca 6.*

***Magyarországi márkaszerviz:***

*MK Audio & Light szerviz 3325 Noszvaj Széchenyi út 14.*

[www.mkaudio.hu](http://www.mkaudio.hu)