



Thunder Audio ACCU Hangfalcsalád
Felhasználói útmutató

Figyelmeztetések

- Olvassa el az útmutatót, mielőtt használatba venné a készüléket!
- Őrizze meg az útmutatót, mert később lehet szüksége lesz rá!
- Őrizze meg az eredeti csomagolást a biztonságos szállítás céljából!
- Az első használat előtt szakemberrel ellenőriztesse a készüléket!
- A készülékben feszültség alatt lévő alkatrészek vannak, NE NYISSA KI a készüléket!
- Nedves kézzel soha ne csatlakoztassa, vagy húzza ki a készüléket a hálózathoz!
- Ha a csatlakozó és/vagy a hálózati kábel sérült, szakemberrel kell javíttatni!
- Ha a készülék sérült, ne csatlakoztassa a hálózati aljzathoz!
- Csak szakemberrel javíttassa!
- A készüléket csak 220-240Vac/50Hz és 10-16A terhelhetőségű földelt hálózati aljzathoz csatlakoztassa!
- A készüléket ne helyezze hőforrás közelébe!
- Ne a hálózati kábelnél fogva húzza ki az aljzathoz, hanem szorosan fogja meg a csatlakozót és úgy húzza ki!
- Zivatar esetén, vagy ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, húzza ki a hálózati csatlakozót töltés esetén!
- Tartsa távol gyermekektől, akik az apró részeket, gombokat esetleg lenyelhetik!
- A készülék bekapcsolása előtt a hangerőszabályzót nullára kell állítani!
- Vegyszert tartalmazó oldattal ne tisztítsa a készüléket, mert tönkre teheti a felületét, csak száraz kendőt használjon tisztításra!
- Ne tegye a készüléket nedves, poros környezetbe!
- A készüléket jól szellőző helyre tegye!

A javítást szakemberre kell bízni, ha

1. a hálózati vezeték, illetve a dugasz megsérült
2. valami bele esett vagy belefolyt a készülékbe
3. a készülék megázott
4. a készülék nem működik megfelelően
5. a készüléket leejtették vagy a készülékház megsérült

Az útmutatóban fel nem tüntetett meghibásodás javításával ne kísérletezzen! A készülék meghibásodása esetén keresse fel a szakszervizt, érdeklődjön a vásárlás helyén.

A Thunder Audio akkumulátoros hangfal sorozatnak négy tagja van: ACCU-8 (20 cm), ACCU-10 (25 cm), ACCU-12 (30 cm), ACCU-15 (38 cm). Számos korszerű mérnöki megoldás figyelhető meg rajtuk. A gombok, potméterek süllyesztettek, így háton szállítva sem tudnak sérülni, letörni. Fogantyúja lehetővé teszi a döntést, így félig döntött állapotban, monitor hangfalként is használható. Beépített akkumulátora normál felhasználás mellett akár 10-15 óra folyamatos használatot tesz lehetővé egy töltéssel. Töltés visszajelző LED-ek segítségével könnyedén követni tudja, hogy hangfala milyen töltöttségi szintnél jár. Külső akkumulátor bemenettel rendelkezik, ahová bármilyen 12v-os akkumulátor köthető vagy akár autók szivargyújtójáról is tudjuk üzemeltetni. A hangszórója nagyon érzékeny, jó minőségű, így meglepően nagy hangerő leadására képes, hangképét telt mélyek és igényes magas hangok jellemzik. Az erősítő teljes körű védelemmel van ellátva, nem lehet túlhajtani, túlfűteni. A termék beépített USB/SD MP3 lejátszóval, FM rádióval rendelkezik, képes pendrive-ról MP3 zenék lejátszására, valamint akár felvétel készítésére is. A lejátszó egyben BLUETOOTH vevő is, amire akár lappal, akár mobiltelefonnal tudunk csatlakozni. A Bluetooth kapcsolat segítségével megoldható, hogy a telefonunkon lejátszott zene kábeles kapcsolat nélkül szólaljon meg a hangfalon. A Bluetooth hatótávolsága 10-15 méter. A lejátszóhoz távvezérlő is tartozik, mellyel számos funkció állítható (zenék léptetése, hangerő, ki-be kapcsolás, némítás, stb.) A gyártó egy, vagy két vezeték nélküli kézi mikrofont is ad a termék mellé, melyek vevője a hangfalba van építve. A mikrofonok kifejezetten jó minőségűek, hatótávolságuk 15-20m. Külső mikrofon/hangszer bemenetet, valamint RCA vonalbemenetet is találunk rajta, ahová számítógép, telefon, vagy bármilyen egyéb lejátszóeszköz köthető. A bemenetek hangereje külön-külön szabályozható. Viszonylag kis tömegének köszönhetően könnyedén szállítható. Beépített állványhüvellyel rendelkezik így akár állványra téve, is használható. A kedvező műszaki tulajdonságok mellett a láda esztétikailag is megfelel a kor elvárásainak, a modern külsővel bármilyen környezetbe beilleszthető. Ajánlani tudjuk táncoktatóknak, edzőknek, karaoke felhasználóknak, és minden olyan felhasználónak, akinek egy könnyű, könnyen szállítható, de színvonalas hangtechnikára van szüksége.

Beüzemelés

Miután meggyőződött az eszközök sértetlenségéről, a következő lépéseket kövesse a beüzemeléshez:

1. Állítsa az összes potmétert minimum állásba, a mély és a magas kiemelést középállásba
2. a. Csatlakoztasson lejátszóeszközt -lejátszót, keverőpult vonalkimenetét, telefon, laptopot- az akkus hangfal vonalbemenetének egyikére a megfelelő kábellel
vagy
b. Csatlakoztasson a médiaegységbe Pendriveot, vagy SD-kártyát
vagy
c. Csatlakoztassa telefonját, laptopját, okos TV-jét Bluetooth-on keresztül a hangfalhoz, a Mode gomb megnyomását követően a kijelzőn „Bluetooth” jelenjen meg
3. Csatlakoztasson vezetékes mikrofont, vagy vezeték nélküli mikron vevőegységét a mikrofonaljzatok valamelyikére a megfelelő kábellel (opcionális)
4. Csatlakoztasson aktív hangfalat, vagy erősítő vonalbemenetét a ACCU hangfal vonalkimenetére (opcionális)
5. Az ACCU hangfalat csatlakoztassa hálózati aljzathoz, konnektorhoz
6. Kapcsolja be a hangfalat a be/kikapcsoló gombbal
7. a. A jelforrásról indítson el egy zenei fájrt
b. A médiaegységen nyomja meg a lejátszás/stop gombot
8. Fokozatosan állítsa a vonalbemeneti hangerő potméterét, a mikrofon hangerő potméterét és a főhangerő potméterét pozitív irányba a kívánt hangerő eléréséig

Terhelhetőség és túlhajtás

Figyelem! A felhasználó felelőssége, hogy az aktív hangfalakat megfelelően terhelje, azaz megfelelő maximum hangerőn üzemeltesse. Ha bármilyen torzítást tapasztal és a hangszóró hallhatóan kopog, azonnal csökkentse a hangerőt! A túlhajtásból keletkező hangszóró meghibásodásokra a garancia nem terjed ki!

Töltés és túltöltés

A hangfalakat maximum 4-6 órán keresztül töltsé! Túltöltés védelemmel a hangfalak nincsenek ellátva, tehát amint a hangfal teljesen feltöltött, válassza le a hálózatról! 4-6 óra elteltével a hangfalak akkumulátora teljesen feltöltött állapotba kerül és a további töltéstől melegedni kezd, ami az akkumulátor idő előtti tönkremenetelét okozza!

Az akkumulátoros hangfalak üzemeltethetők hálózatról is, azonban 4-6 óra hálózatról történő táplálás esetén is feltölt az akkumulátor és le kell választani a hálózatról. Ez azt jelenti, hogy folyamatosan tilos hálózatról üzemeltetni. 4-6 óra hálózati használat után húzzuk ki a tápkábelt és akkumulátorról üzemeltessük, egész addig, amíg az akkumulátor újra le nem merül. Ha lemerült, ismét hálózatra dughatjuk 4-6 órára!

Thunder Audio ACCU-12 és 15



Thunder Audio ACCU-10



Csatlakozások



Műszaki adatok

	ACCU-08	ACCU-10	ACCU-12	ACCU-15
RMS (W)	150	200	300	400
MAX (W)	300	400	600	800
Frekvencia átvitel (Hz)	60-18.000	55-18.000	50-18.000	40-18.000
Mélysugárzó mérete (cm)	20	25	30	38
Magassugárzó mérete (")	1	1	1,35	1,75
Magasság	41	52	60	70
Szélesség	25	30	38	45
Mélység (cm)	20	25	33	37
Tömeg (kg)	6,1	8	14	18,5
Üzemidő (óra)	8-10	10-15	10-15	10-15

Garancia

A megvásárolt termékét 3 év garancia illeti. Meghibásodás esetén a készüléket juttassa vissza ahhoz a kereskedőhöz, akitől vásárolta vagy küldje közvetlenül a magyarországi márkaszervizbe, melynek címét az utolsó oldalon találja!

Ha a termék a vásárlástól számított 3 napon belül meghibásodik, a vásárló a termék cseréjét kérheti.

A Thunder Audio

A Thunder Audio termékek a márka forgalmazásának kezdete óta óriási népszerűségnek örvendenek a hazai piacon. Köszönhető mindez az igen magas színvonalon gyártott eszközöknek, melyek nagyon kedvező ár mellett, maximálisan megfelelnek a hazai elvárásoknak. A gyártó beszállítói egytől-egyig évtizedek óta jelen vannak a szegmensben, ezen hosszú évek tapasztalata egyesül a Thunder Audio produktumaiban. Egy-egy típus forgalmazását és gyártását hosszú tesztidőszak előzi meg, csak olyan termékek kerülhetnek végül a polcokra, amelyek megfelelnek az árkategóriára vonatkozó követelményeknek. A gyártó kifejezetten azokat a felhasználókat célozza meg, akik megfizethető és egyben jó minőségű, könnyedén használható termékre vágnak.

Bízunk benne, hogy a megvásárolt termékkel Ön is az elégedett felhasználók táborát erősíti és legközelebb is a Thunder Audio termékét választja!

Forgalmazó, márkaképviselő:

Forgalmazó:

MK Audio & Light

MK Discotechnika Kft.

3325 Noszvaj

Kölcsey Ferenc utca 6.

Magyarországi márkaszerviz:

MK Audio & Light szerviz

3325 Noszvaj

Széchenyi út 14.

Bemutatóterem, szerviz átvételi pont:

1077 Budapest Rottenbiller utca 54.



www.thunderaudio.hu