



Thunder Audio PRO Hangfalcsalád
Felhasználói útmutató

Figyelmeztetések

- Olvassa el az útmutatót, mielőtt használatba venné a készüléket!
- Őrizze meg az útmutatót, mert később lehet szüksége lesz rá!
- Őrizze meg az eredeti csomagolást a biztonságos szállítás céljából!
- Az első használat előtt szakemberrel ellenőriztesse a készüléket!
- A készülékben feszültség alatt lévő alkatrészek vannak, NE NYISSA KI a készüléket!
- Nedves kézzel soha ne csatlakoztassa, vagy húzza ki a készüléket a végfokból!
- Ha a csatlakozó és/vagy az összekötőkábel sérült, szakemberrel kell javíttatani!
- Ha a készülék sérült, ne csatlakoztassa végfok erősítőhöz!
- Csak szakemberrel javíttassa!
- A készüléket ne helyezze hőforrás közelébe!
- Tartsa távol gyermekektől, akik az apró részeket, gombokat esetleg lenyelhetik!
- A készülék bekapcsolása előtt a végfokon hangerőszabályzót nullára kell állítani!
- Vegyszert tartalmazó oldattal ne tisztítsa a készüléket, mert tönkre teheti a felületét, csak száraz kendőt használjon tisztításra!
- Ne tegye a készüléket nedves, poros környezetbe!
- A készüléket jól szellőző helyre tegye!

A javítást szakemberre kell bízni, ha

1. a hálózati vezeték, illetve a dugasz megsérült
2. valami bele esett vagy belefolyt a készülékbe
3. a készülék megázott
4. a készülék nem működik megfelelően
5. a készüléket leejtették vagy a készülékház megsérült

Az útmutatóban fel nem tüntetett meghibásodás javításával ne kísérletezzen! A készülék meghibásodása esetén keresse fel a szakszervizt, érdeklődjön a vásárlás helyén.

Bemutató

A Thunder Audio PRO hangfalcsalád a gyártó felső kategóriás hangfalai közé tartozik.

Minden Thunder Audio PRO szériás hangfalban elektronikus magassugárzó védelem található, melynek köszönhetően a hangfalat gyakorlatilag lehetetlen elrontani. Nagy hangereje mellé jó megjelenésű kárpitozott külső párosul, amivel bármilyen környezetben esztétikusan mutat.

Viszonylag kis tömegének és méretének köszönhetően szállítása egyszerű, ideális mobilhangfal.

Beépített állványadapterrel rendelkezik, így satelit rendszerek közép magasaként, vagy állványra téve is használható. Házibulizók, diszkósok, hangosítók, zenekarok számára is megfelelő választás.

Tulajdonságok

- Masszív fa doboz
- Erős fekete fém védőrács
- Dobozba épített hordfűl
- Fekete szövetborítás
- Tovább-fűzhetőség
- Beépített állványhüvely
- Magassugárzó védelem

Beüzemelés

A hangfalak önmagukban nem üzemképesek. Üzembe helyezésükhöz szükség lesz végfok erősítőre, egy lejátszóra és az összekötésükre alkalmas kábelekre. Amennyiben mindegyikük meglétéről meggyőződött a következő lépéseket kövesse:

1. Csatlakoztassa a PRO hangfalcsalád valamely tagját erősítőjéhez hangfalkábelrel, amely a megfelelő csatlakozókkal van ellátva
2. Az erősítőhöz kössön hozzá egy jelforrást (lejátszó, számítógép, telefon)
3. Állítsa az erősítő potmétereit minimum állásba, hogy ne legyen átmenő jel
4. Az erősítőt csatlakoztassa hálózati aljzathoz, konnektorhoz
5. Kapcsolja be az erősítőt
6. A jelforrásról indítson el egy zenei fájlt
7. Fokozatosan állítsa az erősítője potmétereit pozitív irányba a kívánt hangerő eléréséig

Ha nem tudja, hogy pontosan milyen kábelekre van szüksége az eszközök összekötéséhez, keressen meg minket elérhetőségeink valamelyikén!

Figyelem! A felhasználó felelőssége, hogy megfelelően terhelje a hangfalat, azaz megfelelő végfok erősítővel üzemeltesse. Ha bármilyen torzítást tapasztal és a hangszóró szemmel láthatóan túlságosan kileng, azonnal csökkentse a hangerőt!

Ha nem biztos erősítője megfelelőségében, keressen fel szakembert haladéktalanul!

Csatlakozások



Speakon aljzat



Speakon aljzat

6,3 Jack aljzat

Műszaki adatok

	PRO-08	PRO-10	PRO-12	PRO-15	PRO-215	PRO-18SUB
RMS (W)	125	150	200	300	500	500
Max (W)	250	300	400	600	1000	1000
Impedancia (ohm)	8	8	8	8	4	8
Frekvencia átvitel (Hz)	65-20.000	55-20.000	45-20.000	40-20.000	40-20.000	20-300
Mélysugárzó mérete (cm)	20	25	30	38	2x38	46
Magassugárzó mérete (")	1	1	1,35	1,35	1,35	-
Magasság	48	52	62	68	112	72
Szélesség	32	38	42	47	53	57
Mélység (cm)	26	28	30	35	46	52
Tömeg (kg)	9	11	13,5	17,5	33	33,6
Mágnes súlya (Oz)	30	30	40	50	100	120
Ajánlott végfok erősítő	Thunder Audio PRS-600	Thunder Audio PRS-600	Thunder Audio PRS-600	Thunder Audio PRS-600	Thunder Audio PRS-1000	Thunder Audio PRS-1000

Garancia

A megvásárolt termékét 3 év garancia illeti. Meghibásodás esetén a készüléket juttassa vissza ahhoz a kereskedőhöz, akitől vásárolta vagy küldje közvetlenül a magyarországi márkaszervizbe, melynek címét az utolsó oldalon találja!

Ha a termék a vásárlástól számított 3 napon belül meghibásodik, a vásárló a termék cseréjét kérheti.

A Thunder Audio

A Thunder Audio termékek a márka forgalmazásának kezdete óta óriási népszerűségnek örvendenek a hazai piacon. Köszönhető mindez az igen magas színvonalon gyártott eszközöknek, melyek nagyon kedvező ár mellett, maximálisan megfelelnek a hazai elvárásoknak. A gyártó beszállítói egytől-egyig évtizedek óta jelen vannak a szegmensben, ezen hosszú évek tapasztalata egyesül a Thunder Audio produktumaiban. Egy-egy típus forgalmazását és gyártását hosszú tesztidőszak előzi meg, csak olyan termékek kerülhetnek végül a polcokra, amelyek megfelelnek az árkategóriára vonatkozó követelményeknek. A gyártó kifejezetten azokat a felhasználókat célozza meg, akik megfizethető és egyben jó minőségű, könnyedén használható termékre vágnak.

Bízunk benne, hogy a megvásárolt termékkel Ön is az elégedett felhasználók táborát erősíti és legközelebb is a Thunder Audio termékét választja!

Forgalmazó, márkaképviselő:

Forgalmazó:

MK Audio & Light

MK Discotechnika Kft.

3325 Noszvaj

Kölcsey Ferenc utca 6.

Magyarországi márkaszerviz:

MK Audio & Light szerviz

3325 Noszvaj

Széchenyi út 14.

Bemutatóterem, szerviz átvételi pont:

1077 Budapest Rottenbiller utca 54.



www.thunderaudio.hu